



# 20A /40A DC-DC Batterie Ladegerät



## RENOGY 20A /40A DC-DC Batterie Ladegerät

Mit dem Renogy DC-DC Ladegerät wird Ihre Housebatterie während der Fahrt immer von der Starterbatterie aufgeladet. Es ist ideal für RV; Boot oder andere natzunabhängige Fahrzeuge.

Modell #	Eingangsspannung	Ladespannung	Ampere	Dimension	Gewicht
DCC1212-20	8V-16V	13.2V - 14.7V	20A	21,1x17,5x 6,8 cm	1,3kg
DCC1212-40	8V-16V	13.2V - 14.7V	40A	26,1x 17,5x 6,8 cm	1,8kg



## SPEZIFIKATIONEN

Modell	DCC 1212-20	DCC 1212-40
Transformation	12V-12v	
Nenningangsspannung	12V <sup>-</sup>	
Ausgangsspannung	8V-16V	
Ladestrom	20A	40A
Ladespannung	13.2V-14.7	
Ausgang	250W	500W
Restwelligkeit Ausgangsspannung bei Nennstrom	<50 mVeff	
Effizienz bis zu	90%	
Selbstverbrauch	<0.4A	
Betriebstemperatur	-20°C bis +50°C	
Feuchtigkeit	<95%Non-condensing	
Dimension ( W x D X H )	21,1x17,5 x 6,8 cm	26,1x 17,5 x 6,8 cm
Gewicht	1,3kg	1,8kg
Zertifikation	CE	

